

Receptor portátil Bellman BE-1450



Descripción

El receptor portátil BE1450 Bellman Visit 868 es un receptor que atrae la atención del usuario mediante sonidos, luces y también vibraciones si hay un vibrador de almohada BE1270 de Bellman (accesorio) conectado.

Se activa mediante señales de radio desde cualquier transmisor del sistema Bellman Visit 868.

Ventajas

- Completo sistema de avisos pensado para el hogar, la familia integra múltiples avisos (teléfono, incendio, timbres.....) utilizando un único receptor
- Múltiples canales de radio para evitar posibles interferencias
- Cobertura de hasta 200 metros en espacio despejado (disminuye en interiores)

Datos técnicos

Tamaño(Ancho x Alto x Fondo)	130 x 165 x 36 mm
Peso	Con pila : 500 g Sin pila : 300 g
Color	Blanco con el control de volumen rojo
Alimentación eléctrica	7.5 V DC voltaje de salida controlado/1000 mA con un alimentador BE9201 (Europa)
Pilas	4 pilas alcalinas 1.5 V LR14 ©
Duración de las pilas	2 - 3 años
Consumo de energía	En funcionamiento: 1000 Ma En espera: 0,1 mA
Frecuencia de radio	868.3 MHz
Número de canales de radio	64 canales estándar, ampliable por software hasta 256 canales
Cobertura	200 m en un espacio despejado y sin obstrucción. Se reduce si hay paredes o grandes objetos. También puede verse afectado por transmisores de TV, ordenadores, teléfonos móviles, ...
Accesorios	Alimentador BE9201 (Europa)