

Detector de humo Bellman BE-1480



Descripción

El detector de humo BE1480 Bellman Visit 868 es un transmisor de radio que al detectar la presencia de humo o fuego envía una señal a los receptores del sistema Bellman Visit 868.

Ventajas

- Completo sistema de avisos pensado para el hogar, la familia integra múltiples avisos (teléfono, incendio, timbres.....) utilizando un único receptor
- Múltiples canales de radio para evitar posibles interferencias
- Cobertura de hasta 200 metros en espacio despejado (disminuye en interiores)

Datos técnicos

Tamaño(Diámetro x Alto)	100 x 35 mm
Peso	Con pila : 110 g Sin pila : 70 g
Color	Blanco
Pilas	1 Pila 9V Duracell MN1604, Energizer 522 (alcalina) o Ultralife U9VLJ (litio)
Duración de la pila	Duracell MN1604/Energizer 522: 5 años Ultralife U9VL-J: 10 años
Consumo de energía	En funcionamiento: < 40 mA En espera: < 10 µA
Frecuencia de radio	868.3 MHz
Número de canales de radio	64 canales estándar, ampliable por software hasta 256 canales
Cobertura	200 m en un espacio despejado y sin obstrucción. Se reduce si hay paredes o grandes objetos. También puede verse afectado por transmisores de TV, ordenadores, teléfonos móviles, ...
Activación	A través del Botón de Prueba A través del detector de humos incorporado