

Transmisor de timbre Bellman BE-1420



Descripción

El timbre transmisor Bellman Visit 868 BE1420 es un transmisor de radio que transmite señales a los receptores del sistema Bellman Visit 868 cuando se pulsa el timbre.

Ventajas

- Completo sistema de avisos pensado para el hogar, la familia integra múltiples avisos (teléfono, incendio, timbres.....) utilizando un único receptor
- Múltiples canales de radio para evitar posibles interferencias
- Cobertura de hasta 200 metros en espacio despejado (disminuye en interiores)

Datos técnicos

Tamaño(Ancho x Alto x Fondo)	48 x 66 x 23 mm
Peso	Con pila : 50 g Sin pila : 40 g
Color	Blanco con botón gris
Pilas	1 pila alcalina 6V PX28A 1 pila de litio 6V PX28L
Duración de la pila	Aproximadamente 2 años
Consumo de energía	En funcionamiento: < 35 Ma En espera: < 0,05 μ A
Frecuencia de radio	868.3 MHz
Número de canales de radio	64 canales estándar, ampliable por software hasta 256 canales
Cobertura	200 m en un espacio despejado y sin obstrucción. Se reduce si hay paredes o grandes objetos. También puede verse afectado por transmisores de TV, ordenadores, teléfonos móviles, ...
Activación	A través del timbre (interruptor/pulsador)